

Cacciavite da pre tarare

PM

Serie

- Perfetto per il montaggio di componenti elettronici e prodotti meccanici di precisione!
- Ideale per l'uso in kit di manutenzione sul campo: scarica elettrostatica conforme ad utilizzo ESD.
- La frizione si blocca automaticamente quando viene raggiunta la coppia preimpostata.
- Design anti-ritorno per ripetibilità.
- L'asse lungo consente all'operatore di raggiungere applicazioni ad accesso limitato.
- La precisione del +/- 6% (dal 20% al 100% della capacità) soddisfa o supera i requisiti ASME B107.300 - 2010 e ISO 6789.
- Versatilità bidirezionale: funzionamento CW e CCW.
- Utilizza bit standard, adattatori e bussole.
- Il valore di coppia può essere impostato utilizzando qualsiasi tester per la taratura.



PM-15



PM-36



- Non superare la coppia nominale
- Non usare per rompere gli elementi di fissaggio allentati
- La calibrazione periodica è necessaria per mantenere la precisione
- Leggere le precauzioni di sicurezza sulla pagina 49

Specifiche

Capacità

Lunghezza
(meno bit)

Diametro
dell'impugnatura

Peso

Ingresso:

PM-5

Part No. 810007

100 in. ozs.
70 cNm
7.2 kgf·cm

5 17/64 "

49/64 "

0,25 libbre.

esagonale femmina 1/4 "

PM-15

Part No. 810064

15 in. lbs.
1.65 Nm
17.2 kgf·cm

6 21/64 "

1 1/32 "

0,3 libbre

esagonale femmina 1/4 "

PM-36

Part No. 810563

36 in. lbs.
4 Nm
40 kgf·cm

7 5/32 "

115/64 "

0,5 libbre.

esagonale 1/4 "

Fasce colorate per tutti i cacciaviti

Quando si effettua l'ordine, è sufficiente richiedere le fascette colorate e vi invieremo un pacchetto di cinque elastici colorati facili da applicare.

Cod. No.

816734
816735
816736
816737
816738
816739

Contenuto della confezione

Multicolore (1 unità)
Blu (5)
Giallo (5)
Rosso (5)
Bianco (5)
Verde(5)

PM-5

